

Notice du combiné sur colonne de direction pcbt3machin'

Le combiné est déjà réglé. Par défaut vous n'avez donc aucun réglage à faire. Vous pouvez juste vous contenter d'appuyer sur le bouton de droite pour faire défiler les informations. A savoir dans l'ordre :

- la date
- la température
- la tension
- affichage en boucle par défaut : « heure + température + tension ».
- retour à l'affichage de l'heure en fixe.

Vous pouvez néanmoins modifier les paramètres en appuyant sur le bouton de gauche. A chaque appui vous pouvez sélectionner une option, appuyer de nouveau à gauche pour passer à l'option suivante, ou modifier l'option en cours en appuyant sur le bouton droit puis valider votre modification et passer à l'option suivante en appuyant sur le bouton gauche.

Dans l'ordre :

- Année
- Date
- heure
- minutes
- Secondes
- Etalonner la tension, (de -0,5 à +0,5v)
- Etalonner la température, (de -5 à +5 degrés)
- Sélectionner ce qui sera affiché en boucle :
(dd : 0) temps + température + tension,
(dd : 1) temps + tension,
(dd : 2)temps + température,
(dd : 3) température + tension.
- Modifier la rapidité de ce qui sera affiché en boucle :
(df : 1) changement au bout de 1 seconde
(df : 2) changement au bout de 2 seconde
(df : 3) changement au bout de 3 seconde
Etc... jusqu'à 9 secondes
- Puissance de l'affichage :
LL: 1 faible
LL: 2 moyen
LL: 3 fort
- Ajustement automatique de la puissance d'éclairage
AL : 1 Baisse la puissance d'éclairage au niveau faible de 19h à 6h
AL : 0 Option désactivée
- Format de l'heure
FF:24 format 24 heures
FF:12 format 12 heures